

Ústredne DSC

	New Classic	Séria New Power				Bezdrôtové ústredne		Séria Maxsys	
	PC 585	PC 1616	PC 1832	PC 1864	ALEXOR	SCW9045	PC 4020	PC 6010	
Zóny základnej dosky	4	6	8	8	2*	2*	16	16	
Maximálne drôtových zón	8 (4 kláv.)	16 (PC5108 + 2 kláv)	32 (3 x PC5108)	64 (7 x PC 5108)	2	2	128	256	
Maximálne bezdrôtových zón	32	32	32	32	32	32	128	0	
Podpora klávesnicových zón	Áno	Áno	Áno	Áno	-	-	-	-	
Počet typov zón	27	37	37	37	28	26	33	19	
PGM na základnej doske	PGM1 – 300mA PGM2 – 50mA	PGM1 – 50mA PGM2 – 300mA	PGM1 – 50mA PGM2 – 300mA	PGM1,3,4 – 50mA PGM2 – 300mA	PGM1,2 – 50mA*	PGM1,2 – 50mA*	PGM1 , 2 – 50mA	PGM1, 2 – 50mA	
Možnosti PGM rozšírenia	-	8 x 50mA (PC5208) 4 x 500mA (PC5204)	8 x 50mA (PC5208) 4 x 500mA (PC5204)	8 x 50mA (PC5208) 4 x 500mA (PC5204)	-	-	64 x 2A (PC 4204) 144 x 50mA (PC 4216)	64 x 1A (PC 6204) 144 x 50mA (PC 6216)	
Typov PGM výstupov	19	32	32	32	16	13	55	56	
Max. počet klávesníc	8	8	8	8	4	1**	16	64	
Partície	1	2	4	8	1	1	8	32	
Počet užívateľských kódov	33	48	72	95	17	17	1500	1000	
Záznam udalostí	128	500 udalostí	500 udalostí	500 udalostí	500	128	3000	3000	
Sirénový výstup	12V / 700mA	12V / 700mA	12V / 700mA	12V / 700mA	Použ. PGM	Použ. PGM	12V / 700mA	12V 200mA	
Automatická aktivácia	Nie	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	Áno	
Napájací výstup AUX +	550mA	500mA	500mA	500mA	200mA	100mA	500mA	300mA	
Prístupový systém / max. počet čítačiek	-	-	-	-	-	-	Áno 32	Áno 32	

* Dve svorky programovateľné ako PGM výstup alebo zónový vstup.

** Klávesnica je súčasťou ústredne.

Elektrárenska č. 3
945 01 KOMÁRNO
Tel./FAX: 035/7713 479
Tel./FAX: 035/7713 480
E-mail kombitalarm@nextra.sk



spol. s r.o.

www.kombitalarm.sk

Malodunajská č. 29
821 07 BRATISLAVA
Tel./FAX 02/4564 3554-6
Mobil 0905 473 236
E-mail om5cd@nextra.sk

